

Használati útmutató
LORUS digitális stopperhez
Cal: Z004

Funkciók:

- pontos idő kijelzése: óra, perc, másodperc, hét napjai → alaphelyzet
- naptárkijelzés: hónap, dátum, hét napjai
- 1/100 mp-es stopper, 24 óra mérési tartomány, részidőmérés
- ébresztő
- óránkénti sípolás

A pontos idő és a naptár beállítása:

- ha a kijelzőn a pontos idő látható, akkor az „S2” gomb háromszori megnyomásával érhető el a beállító funkció. Ekkor a másodperc kijelzése villogni kezd.
- Az „S1” gombbal választhatja ki a módosítani kívánt értékeket a következő sorrendben:
mp – perc – óra – dátum - hónap - nap
- Az „S3” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értékeket.

12/24 órás üzemmód: a pontos idő beállításakor P, vagy A jelzés mutatja a 12 órás időkijelzést. Amikor az óra kijelzése villog, nyomja meg az „S3” gombot és tartsa benyomva addig, amíg a kijelzőn a percek mellett a „H” betű megjelenik. Ekkor az időkijelzés 24 órás lesz.

- Ha minden értéket beállított, nyomja meg az „S2” gombot, mellyel visszatér az alaphelyzethez.

Az ébresztő beállítása:

- ha a kijelzőn a pontos idő látható, akkor az „S2” gomb kétszeri megnyomásával érhető el a beállító funkció. Ekkor az óra majd a perc jele kezd villogni.
- A kívánt értéket az „S3” gomb megnyomásával állíthatja be, az „S1” gombbal válthat az értékek között.
- Ha minden értéket beállított, nyomja meg az „S2” gombot, mellyel visszatér az alaphelyzethez.

Az ébresztőhang kikapcsolásának módjai:

- az ébresztőhang 1 perc után automatikusan megáll, így nem szükséges gombot megnyomni, vagy
- a hangjelzés leállításához nyomja meg az „S1” gombot, így másnap újra ébresztteni fog, vagy
- nyomja meg az „S3” gombot a szundi/ismétlő funkció bekapcsolásához, így 5 perc elteltével újra megszólal az ébresztő. Mindaddig ébresztteni fog, amíg az „S1” gomb megnyomásra nem kerül. Ugyancsak kikapcsol az ismétlő funkció, ha az ébresztő hangját egy percen keresztül nem szakítja meg.

A stopper használata:

- Az „S2” gomb egyszeri megnyomásával érhető el a stopper funkció.
- Az időmérést a „S3” gombbal indíthatja el, illetve állíthatja meg.
- Ha mérés közben megnyomja az „S1” gombot, akkor a kijelzőn leolvashatja a részidőt (ez alatt a stopper tovább számlál), majd a gomb ismételt benyomására a kijelzőn ismét a ténylegesen eltelt idő látható
- A stopper használatának befejezése után nyomja meg az „S2” gombot.

Elem: 1 db LR44/SR44

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!

Forgalmazó: TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.
www.lorus.hu; e-mail: info@seiko.hu

